

# G6 免驱读卡器说明书

## 一、概述

本产品是一款使用 USB 接口的便携读卡器，通过 USB 连接于电脑或者安卓手机，无需安装 USB 驱动即可显示输出卡片内容。只要有输入框的地方就可以刷出卡号，并且支持切换多种输出格式的卡号。可以显示卡片内码，正序或反序，卡片上印刷的号码等几十种格式。

## 二、规格

### 1、详细参数

- 工作电压：DC5V
- 工作电流：<80mA
- 工作温度：-20°C~+60°C
- 工作湿度：10%~95%（无结露）
- 外观尺寸：103mm\*68mm\*11mm，USB 线长 100mm
- 读卡速度：<200ms
- 支持卡片：ISO14443 Type A、ISO14443 Type B、125KHz

### 2、外观尺寸



尺寸：96 mm \* 66 mm

### 三、使用说明

#### 1、 支持的系统

Windows、MacOS、Linux、Android-OTG 等，支持 HID 免驱键盘的系统都可以使用本产品。

#### 2、 使用方法

通过 USB 口连接支持 USB 键盘的电脑或者手机设备，第一次连接的话系统可能会自动加载默认的键盘驱动，如果失败可以试着断开 USB 然后再连接一次。之后就可以打开记事本或者其他的可以输入文本的软件。然后在读卡器上刷卡即可显示当前设置的格式下的卡号。如下图显示：

```
无标题 - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
3576386670
3576386670

output format:8H to 10D.
3576386670
3576386670

output format:3H to 3D5D.
04321614
04321614

output format:3H to 8D.
02839662
02839662

output format:8H forward output.
D52B546E
D52B546E

output format:8H reverse output.
6E542BD5
6E542BD5

output format:User custom.
3576386670

output format:8H to 10D.
3576386670
```

### 3、 格式配置

本读卡器默认内置 5 种卡号的输出格式，如：8H->10D，3H->3D5D，3H->8D，8H 正序，8H 反序。通过按键可以在这 5 种格式中循环切换。如果这 5 种格式不能满足要求，还可以使用 window 下的软件来配置其他的输出格式。



配置软件下载地址：<https://www.gwiot.com/Untitled-2.html>

#### 4、 服务与联系

深圳市长城物联科技有限公司

地址：深圳市龙华新区观湖街道樟坑径下围工业区景山大厦 A 座 4G, 4H.

电话：0755-28579196

---

Master@gwiot.com